

# X-POWER

Nº DE PARTE: ERV-9-001



Supresor de picos.



Regulador de voltaje.



Hecho en México.



Meses de garantía.

8 contactos de salida energía regulada.



Interruptor.

Tomacorriente.

## Regulador de Voltaje

### Características Eléctricas

Contactos tipo NEMA 5-15R.	8
Voltaje de entrada.	100-140 Vca
Voltaje de salida en línea.	120 Vca $\pm$ 7%
Supresor de picos de voltaje.	504 J
Frecuencia.	60 Hz
Consumo interno.	100 mA
Cargador de USB 2 puertos.	5Vcc 1A (opcional)

Nº de Parte	Modelo	Potencia	Peso	Protector térmico	Dimensiones cm	Empaque cm
ERV-6-006	RPLUS 1300 TV/ USB	1 300 VA / 650 W	0.91 kg	6 A	15 x 15 x 7.3	18.2 x 16.0 x 8



### Aplicaciones:

- Comercio.
- Oficina.
- Hogar.
- Seguridad.



### Características:

- 8 Contactos
- Supresor de picos de 504 J
- Cargador USB opcional

### Protege:



TV, LCD, LED, plasma.

Consolas de videojuegos.

Equipos de cómputo.

Impresoras y periféricos.